

## **Iskra S29 stampac**

Potence od istog pretka kao i Galeb, ima nekoliko pozitivnih osobina ali je ukupni utisak prilicno negativan. Kvalitet izrade je losiji nego kod Galeba, ima jednoredni displej (trebalo bi da moze raditi sa Galebovim) i nema sekac. Generisanje pojedinih izvestaja je sporo, za z\_report je to citav minut, izvestaj po artiklima preko 2 minuta. Glavni nedostatak je to sto se novi artikli mogu definisati samo neposredno posle z\_reporta. Takodje i podesavanje poreskih stopa, headera i footer-a se moze uraditi samo neposredno posle z\_reporta.

Kapacitet stampaca je 16400 artikala (ID brojevi od 1 do 16400). Maksimalna duzina naziva je 18 karaktera. Nazivi artikala ne moraju biti jedinstveni pa mozete u App podesavanju fiskala odabrat da se za naziv salje naziv.

Pre pocetka redovne upotrebe potrebno je definisati poreske stope (Test5.wng) i napuniti stampac sa svim artiklima, kada se unese novi artikal u program mora se uneti i u stampac. Ako se ove operacije rade naknadno, pre njih se mora izvrsiti z\_report i eventualno izvestaj po artiklima.